

TS1-L3W-SENS

jazzway®

WIRELESS

С В Е Т О Д И О Д Н Ы Й Ф О Н А Р Ь - С В Е Т И Л Ь Н И К


на магнитном шарнире
с датчиком движения



360°

РАБОТАЕТ
ОТ БАТАРЕЕК

КРЕПЛЕНИЕ
К СТЕНЕ



jazzway.

Характеристики источника света

- COB светодиод
- Яркость 200 Люмен
- 2 режима работы (100% яркости, 50% яркости)
- В автоматическом режиме происходит включение при срабатывании датчика движения (дистанция срабатывания до 3 метров), выключение через 30 секунд
- 2 способа крепления (магнитной основе, отверстие под шуруп)

Магнитное основание

Выключатель/переключатель режимов

COB светодиод

Датчик движения

Характеристики источника питания

- Питание светильника от 3-х батареек типа AAA / LR03 (в комплект не входят)

Общие характеристики

- Вес светильника 95 г.
- Материал корпуса: АБС-пластик,
- IP40 класс пылевлагозащиты