

Адаптеры для светодиодной ленты



Адаптер предназначен для совместного использования со светодиодными лентами, светодиодными модулями, светодиодными светильниками. Применяется для питания светодиодных изделий соответствующей мощности со стабилизированным напряжением 12В, выходной разъем адаптера предназначен для подключения к RGB контроллерам JAZZWAY.

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПЕРЕГРУЗОК

ПОЗВОЛЯЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ ЛЕНТУ 12В К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220В

РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ



Адаптер 12w/24w/36w



Адаптер 48w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: ~100–240 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Защита от перенапряжения, min: 120%
- Рабочая температура / относительная влажность: -20...+40 °С / 5...95%
- Температура хранения / относительная влажность: -20...+85 °С / 5...95%
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 1 год

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Длина шнура, м	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
1005946	4690601005946	Адаптер 12w (12В 1А)	12	100/0,25...240/0,07	1	1,2	73x27x43	0,090	1/200
1005953	4690601005953	Адаптер 24w (12В 2А)	24	100/0,43...240/0,16	2	1,2	87x46x33	0,110	1/100
1005960	4690601005960	Адаптер 36w (12В 3А)	36	100/0,41...240/0,14	3	2,4	119x52x32	0,250	1/50
1005977	4690601005977	Адаптер 48w (12В 4А)	48	100/0,94...264/0,37	4	2,4	130x52x32	0,250	1/50